



### Central de alarme monitorada

- » Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores
- » Programação remota via placa fax/modem
- » 1 saída PGM programável
- » Aceita até 128 dispositivos sem fio (modulação OOK)

A central de alarme AMT 2008 RF possui tecnologia avançada e é de fácil programação. Pode ser conectada a sensores de abertura, infravermelho, impacto e outros. Reporta eventos para 2 destinos via linha telefônica (empresas de monitoramento) e tem opção de configuração remota via linha telefônica (fax/modem)

### Comunicação com a empresa de monitoramento

#### Empresa de monitoramento



Linha telefônica



PSTN

## Especificações técnicas

### Gerais

Tensão de alimentação	Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático)
Consumo em standby (127 V)	1,4 Wh
Consumo em standby (220 V)	1,3 Wh
Consumo em operação (127 / 220 V)	Varia de acordo com o consumo dos acessórios ligados a saída AUXILIAR e a saída de SIRENE.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Corrente saída auxiliar	1,2 A / 14,5 VDC
Supervisão contra corte e curto-circuito na sirene	Sim, necessário resistor de 2K2 $\Omega$
Corrente de saída de sirene	1 A com bateria de gel selada (7 A/h /12 V) 200 mA sem bateria
Carregador de bateria	Carregador inteligente
Número de PGM na placa	1, chaveada negativo 50 mA / 12 VDC
Buffer de eventos	256 eventos com data e hora
Memória para dispositivo sem fio	128 dispositivos, necessário XAR 4000 SMART
Número de dispositivos no barramento BUS	4 teclados e 4 receptores XAR 4000 SMART
Supervisão e proteção do barramento BUS	Sim
Distância máxima entre a central e os dispositivos BUS	100 m, bitola do cabo 10 x 26 AWG
Peso	950g
Dimensão (L x A x P)	95 x 209 x 275 mm

### Zonas

Número de zonas com fio	Máximo de 16 (com 4 teclados)
Número de zonas na placa	8 no modo duplicado
Número de zonas por teclado	2
Resistor instalação de zonas	Zona alta 3K9 $\Omega$ , zona baixa 2K2 $\Omega$ , resistor final de linha 2K2 $\Omega$ (incluso)
Resistencia máxima de cabeamento de zona	100 $\Omega$ por zona
Número de zonas sem fio	8

## Especificações técnicas

### Comunicação Linha telefônica

Número memória para discagem	8 com 20 dígitos cada (2 empresa de monitoramento 1 Download/upload 5 pessoais)
Modo de discagem	DTMF Homologado Anatel
Deteção de corte de linha telefônica	Sim, necessária programação
Protocolo de comunicação	Contact ID, Contact ID programável e Adenco Express
Proteção de entrada de linha telefônica	Protetor a Gás e PTC
Teste periódico	Programável em horas ou agendada por horário
Software para download e upload plataforma windows	Sim, gratuito ( <a href="http://www.intelbras.com.br">www.intelbras.com.br</a> ). Necessário modem padrão V.21 compatível: US Robotics, Motorola, Lucent e Agere

## Fotos do produto

